



Ne pas utiliser sur variateur ou minuterie

La lampe ne peut être dévissée grâce à un système de blocage asymétrique se trouvant dans le culot adaptateur
L'ampoule n'est détachable qu'avec un outil spécial (clef de démontage)

Theft proof lamp special for hotels and public place

- Any contact with living parts is impossible due to the adapter's structure

- The adapter-lamp-combination can not be unscrewed due to an asymmetrical arranged lock inside the adapter

- The lock can be removed only with a special tool

- This special cap forms a plugged mechanical connection between the cap and the E27-holder

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	FLUX LUMENS
008260	FLE 1160 NS	11	60	115	600
008261	FLE 1560 NS	15	60	132	900
008262	FLE 20100 NS	20	60	132	1 200



CLEF DE DEMONTAGE / Spare key tool

008263 **FLNS**



13W = 60W
17W = 75W
21W = 100W

9W = 40W
13W = 60W
16W = 75W



1

2

Ne pas utiliser sur variateur ou minuterie

Not dimmable - Not for use with timer

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	FLUX LUMENS
007978	SP 160	13	64	155	600
008660	SP 1875	17	64	165	850
008655	SP 25100	21	64	165	1 200

E27 OPALÉ / Opal (schéma 2)

008049	SP 940 OP	9	51	137	400
008051	SP 160 OP	13	51	153	600
008059	SP 1875 OP	16	51	153	900
008053	SP 25100 OP	20	51	150	800